

## VF5

### Wechselspannungsdetektor



- Kontaktloser Wechselspannungsdetektor
- 12 V–1000 V Spannungsbereich
- Optische, akustische und Vibrationswarnung bei Niedrig- und Mittelspannungen
- Robustes, mit Gummi umhülltes Gehäuse
- Anschraubbare Batterieabdeckung
- Integrierte hellweiße LED-Taschenlampe
- CAT IV 1000V
- IP67

#### BESCHREIBUNG

Der Spannungsdetektor Megger VF5 prüft auf vorhandene Wechselspannung, was durch eine helle rote LED in der weißen Nylonspitze, einen akustischen Signalgeber und einen Vibrationsalarm angezeigt wird.

Der Detektor hat sowohl Niederspannungs- (12–1000 V) als auch Mittelspannungsbereiche (100–1000 V).

Der VF5 bietet außerdem den Vorteil einer hellweißen LED-Taschenlampe für den Einsatz bei schlechtem Licht.

#### EINSATZGEBIETE

Geeignet zum Identifizieren stromführender Leiter, zum Auffinden einer Unterbrechung in einem Leiter oder zum Überprüfen einer durchgebrannten Sicherung im Stromkreis und zum Erkennen von Wechselspannung an Steckdosen, Schaltern, Schutzschaltern, Sicherungen, Kabeln und Leuchten

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Erfassungsspannungsbereich</b>	12 V AC bis 1000 V AC, 100 V bis 1000 V AC
<b>Frequenzbereich</b>	50/60 Hz
<b>Batterien</b>	2 x AAA/LR03 1,5 V Batterien
<b>Umgebungsbetriebstemperatur</b>	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
<b>Lagertemperatur</b>	-10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	80 % max
<b>Höhe</b>	2000 metres
<b>Verschmutzungsgrad</b>	2
<b>Sicherheitskonformität</b>	CAT IV 1000 V
<b>Autom. Ausschalten</b>	5 minutes
<b>IP-Schutzart</b>	IP67

#### SALES OFFICE

Megger GmbH  
Weststrasse 59  
52074 Aachen  
T: +49 (0) 241 91380 500  
E: info@megger.de Cable

#### VF5\_DS\_de\_V01

www.megger.com  
ISO 9001  
The word 'Megger' is a registered  
trademark

#### ORDERING INFORMATION

Description	Part number
<b>VF5 Box mit 12 Stück</b>	<b>1013-098</b>
(Nur als Packung mit 12 Stück erhältlich, nicht als Einzelgeräte)	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Batterien 2 x AAA	